

DATENBLATT

Artikelnummer: 09164784

Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 100-4/0,03-B SK allstromsensitiv Typ B



₹ KV

Funktion

CBR (engl. "Circuit-Breakers with Integral Residual Current Protection") sind Leistungsschalter mit einem magnetischen und thermischen Überstromauslöser sowie einem Fehlerstromauslöser. Der Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz findet Anwendung für den Überstromschutz von Betriebsmitteln, Kabeln und Leitungen entsprechend DIN VDE 0100-430 sowie zum Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß DIN VDE 0100-410. Bei dieser Baureihe handelt es sich um kompakte Geräte für Bemessungsströme bis zu 250 A mit integriertem Hilfsschalter und Anschlussklemmen für große Leitungsquerschnitte. Die Montage der Geräte erfolgt vorzugsweise auf einer Montageplatte. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 150 kHz. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern ≥ 50 V ist. Puls- und Wechselfehlerströme werden netzspannungsunabhängig erkannt. Bei Schaltern mit der Kennlinie SK ist der Frequenzgang des Auslösestromes so ausgelegt, dass Fehlerströme mit hohen Frequenzen, z. B. im Bereich der Taktfrequenzen von Wechsel- und Frequenzumrichtern im Vergleich zur Bemessungsfrequenz, mit deutlich reduzierter Empfindlichkeit erfasst werden. Hierdurch werden unerwünschte Auslösungen durch Ableitströme weitgehend vermieden. Allerdings ist ein Brandschutz abhängig vom Bemessungsfehlerstrom des Schalters (0,03 A, 0,1 A oder 0,3 A) nur für Fehlerströme mit Frequenzen bis 1 kHz, 300 Hz oder 100 Hz gegeben, während die Geräte mit dem Auslösefrequenzgang NK diesen Schutzpegel über den gesamten Auslösefrequenzbereich bis 20 kHz bzw. 150 kHz bieten. Schalter dieser Variante haben einen festen Bemessungsfehlerstrom von 30 mA für den Personenschutz. Sie gewährleisten somit den Fehler- und Brandschutz sowie den zusätzlichen Schutz (Personenschutz, Schutz bei direktem Berühren). Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V, 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften

fester Bemessungsfehlerstrom von 0,03 A, Bemessungsströmen von 100 A bis 250 A, Bemessungsspannung 230 V, 400 V AC, vierpolig, Fehlerstromerfassung für glatten Gleichstrom sowie Wechsel- und pulsierende Gleichströme, hohe Toleranz gegenüber Schwankungen der Hilfsspannung bei der Erfassung von Fehlerströmen Typ B, netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen vom Typ A und bei Überstrom, hohes Kurzschlussschaltvermögen, Anschlussklemmen bis 185 mm², hohe Stoßstromfestigkeit, d. h. geringe Neigung zu Fehlauslösungen durch transiente Fehlerströme, Schwellen für unverzögerte und verzögerte Überstromauslösung einstellbar, Hilfsschalter integriert

Montageart

Befestigung auf Montageplatte, Einbaulage beliebig, Einspeisung von unten

Einsatzaebiete

Stromversorgungen in Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen mit hoher Kurzschlussleistung, In IT-Netzen kann die Fehlerstromauslösung des CBR zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen werden., Aufgrund seiner allstromsensitiven Fehlerstromauslösung eignet sich dieser allstromsensitive CBR insbesondere zum Schutz von Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln, die eingangsseitig nicht galvanisch vom Netz getrennt sind., ausgeschlossen ist der Einsatz zum Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen

Zubehör

Gehäuse N-7


Technische Daten


Baureihe	DFL 8 B SK
Polzahl	, ,
	<u>4</u>
Fehlerstromtyp	В
Auslösekennlinientyp	SK
Bemessungsstrom (AC)	100 A
Bemessungsfehlerstrom I∆n	0,03 A
kurzzeitverzögert	ja

	_
selektiv	nein
min. Arbeitsspannungsbereich der Prüf-	50 V
einrichtung	·
max. Arbeitsspannungsbereich der Prüf-	440 V
einrichtung	TT* '
min. Betriebsspannung (Typ-B-Betrieb)	50 V AC
Selektivität einstellbar	nein
Auslösefrequenz	0 Hz 150 kHz
Ansprechverzögerung	1 · I Δ n: 0 ms < T ≤ 300 ms; 5 · I Δ n: 0 ms < T ≤ 40 ms
Überstromauslösungsfaktor	0,81
Kurzschlussauslösungsfaktor	6 10
Verlustleistung Pv Auslöser	35 W
Bemessungsbetriebskurzschluss-	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
ausschaltvermögen Ics	03 18 10 61 240 1 1161 30 18 10 61 400/423 1 1161 33 18 10 61 440 1 116
	On It A boile to MAC to It A boil to of the TV AC and It A boil to o MAC
Bemessungsgrenzkurzschluss-	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
ausschaltvermögen Icu	
Bemessungsfehlerkurzschluss-	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
schaltvermögen I∆m	
Betriebsspannung (AC)	400 V (max. 440 V)
Betriebsfrequenz	50 Hz
Eigenverbrauch	2,5 W 3 W
Bemessungsisolationsspannung	1000 V
zemessengsisolationsspannong	Anzeige (Status Ausgang)
Anzahl	5 7 5
Anzahl	Datities and delicate and
Art	Betätigungshebel (schwarz)
	Laststromkreis
Ausführung	Lasttrennkontakt
Bemessungsspannung (AC)	230 V, 400 V
Toleranz der Bemessungsspannung	max. 10 %
Bemessungsstrom (AC)	100 Å
Stoßstromfestigkeit	5 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Stromwärmeverlust pro Strombahn	8,6 W
_ebensdauer elektrisch AC-1	10000 Schaltspiele
Curzschlussvorsicherung SCPD	250 A
Vorsicherung Typ	gG
Vorsicherung	nur notwendig, wenn der zu erwartende Kurzschlussstrom an der
	Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigt
Überspannungskategorie	<u> </u>
	Hilfsschalter
Ausführung	Schaltkontakt
3 Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	6 kV
erlaubte Gebrauchskategorie(n)	AC-15, DC-13
Bemessungsstrom (AC-15)	6 A (230 V); 4 A (400 V) 2 A (500 V)
Bemessungsstrom (DC-13)	3 A (24 V); 0,8 A (110 V) 0,3 A (220 V)
Bemessungsgrenzkurzschluss-	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
ausschaltvermögen Icu	
Bemessungsbetriebskurzschluss-	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
ausschaltvermögen Ics	03 10 (00) 240 () (0) 30 10 (00) 400/443 () (0) 35 KM DEI 440 () ME
	9 k
Bemessungsfehlerkurzschluss-	85 kA bei 240 V AC; 50 kA bei 400/415 V AC; 35 kA bei 440 V AC
schaltvermögen I∆m	
	Rahmenklemme oben und unten (Laststromkreis)
Neutralleiterposition	links
Berührschutz	finger- und handrückensicher
erlaubte Leiterarten	Aluminiumleiter, Kupferleiter, Massivleiter,
and a second control of the second control o	flexible Leiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH
Clemmbereich	
	4 mm² 185 mm²
naximale Anzahl Leiter pro Klemme	2
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 4 mm² 16 mm²; 2-Leiter: 4 mm² 16 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 25 mm ² 185 mm ² ; 2-Leiter: 25 mm ² 70 mm ²
Anzugsdrehmoment	max. 14 Nm
	Schraubklemme links (Hilfsschalter)
Berührschutz	finger- und handrückensicher
Klemmbereich	
	0,75 mm² 2,5 mm²
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	2
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1-Leiter: 0,75 mm² 2,5 mm²; 2-Leiter: 0,75 mm² 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig	2-Leiter: 0,75 mm² 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH	0,75 mm² 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1-Leiter: 0,75 mm ² 2,5 mm ² ; 2-Leiter: 0,75 mm ² 1,5 mm ²
1120g3dreiiiioiiieiit	
Anzugsdrehmoment	max. o,8 Nm allgemeine Daten

Gebrauchslage	90° gekippt, vertikal
max. Gebrauchshöhe über NN	2000 m
mechanische Lebensdauer	min. 2000 Schaltspiele
Umgebungsbedingung Atmosphäre	normale Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur	-40 °C 70 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C 70 °C
Klimabeständigkeit	konstant IEC 60068-2-78, zyklisch IEC 60068-2-30
Schockfestigkeit	20 g / 20 ms Dauer
Schwingfestigkeit	1,0 g (f = 2 - 100 Hz) (IEC 60068-2-6)
Gehäuseart	Aufputzgehäuse
Montageart	Wandmontage
Schutzart	IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar	ja
Breite	140 mm
Höhe	291 mm
Tiefe	103 mm
Einbautiefe	149 mm
Gewicht	5,84 kg
Bauvorschriften/Normen	DIN IEC 60755, EN 60947-2, EN 60947-2 Anhang B, VDE 0660-101
Verschmutzungsgrad	3


Maße





Maßzeichnung Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 100-4/0,03-B SK

Schaltungsbeispiel



Schaltungsbeispiel Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 100-4/o,03-B SK

Diagramme




Diagramme Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz DFL 8 100-4/0,03-B SK