



## HOJA DE DATOS

### Interruptores magnetotérmicos

#### DLS 6hsl B13-1

para el sector artesanal, sin tornillos, característica B, 6 kA

Número de pieza 09917022



#### Función

La función de los interruptores magnetotérmicos consiste en la desconexión automática de circuitos eléctricos para proteger conductos y dispositivos conectados. Después de una desconexión, pueden volver a conectarse manualmente, sin que, por ejemplo, sea necesario cambiar los fusibles. Todos nuestros interruptores magnetotérmicos están dotados de un mecanismo de desenclavamiento libre, que garantiza una desconexión segura, incluso en el caso de palancas de conexión con bloqueo mecánico. Uno de los requisitos fundamentales de la norma DIN VDE 0100 consiste en proteger los cables, los conductos y los dispositivos de instalación contra sobrecargas y cortocircuitos. Dicho requisito puede cumplirse utilizando interruptores magnetotérmicos (en inglés MCB, «miniature circuit-breaker»). En las instalaciones industriales, pero también en el sector comercial, también se encargan con frecuencia de proteger equipos y dispositivos, donde los requisitos son más estrictos que en el ámbito de los edificios de viviendas. Los interruptores magnetotérmicos utilizan tanto el efecto magnético como el efecto térmico de la corriente eléctrica. Si la corriente aumenta rápidamente a un valor demasiado alto como consecuencia de un cortocircuito en el circuito eléctrico, el interruptor magnetotérmico interrumpe el circuito eléctrico a través del campo magnético de una bobina excitada. Por otro lado, el calor que se genera cuando existe una sobrecarga permanente provoca la deformación del bimetalo, por lo que el interruptor se dispara. La serie DLS 6 de interruptores magnetotérmicos ofrece una amplia selección de tipos diferentes que se adaptan a multitud de campos de aplicación. Además de interruptores para edificios de viviendas y funcionales, incorpora también interruptores para el sector industrial. La reducida altura de construcción permite disponer de gran cantidad de espacio para el cableado, mientras que el amplio margen de apriete, así como la posibilidad de usar barras de cableado convencionales, facilitan enormemente el montaje. Asimismo, la serie dispone de una ventana abatible para etiquetas, así como de un indicador claramente etiquetado de las condiciones en funcionamiento. La gran cantidad de dispositivos adicionales existentes, entre los que cabe citar disparadores de mínima tensión o de corriente de trabajo, así como interruptores auxiliares y avisadores de averías, permite utilizar estos interruptores magnetotérmicos en todo tipo de aplicaciones. La versión DLS 6hsl sin tornillos para el sector artesanal se ha diseñado con una capacidad de conmutación asignada de 6 kA para circuitos eléctricos de cuadros de distribución y circuitos eléctricos finales y destaca por su sencillo procesamiento gracias a los bornes enchufables sin tornillos incorporados en la parte superior. Los interruptores con la característica B garantizan una protección estándar para circuitos de iluminación y circuitos de bases de enchufes.

#### Características

capacidad de conmutación asignada 6 kA, borne enchufable superior sin tornillos para un montaje rápido y cómodo, bornes inferiores de tornillo con abrazadera de protección contra tirones y amplio margen de sección transversal para barras, fijación rápida especial para extraer varios interruptores magnetotérmicos de los puntos de conexión inferior o superior de la barra, ventana para etiquetas abatible y de gran tamaño para sujetar y proteger la etiqueta de forma segura, Uso de barras de cableado convencionales, Indicador de la posición de conmutación ON/OFF en la palanca de conmutación, Accesorios reequipables a posteriori en la parte derecha, software de etiquetado gratuito

#### Tipo de montaje

Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee

#### Campos de aplicación

aptos para el empleo en los suministros de alimentación de edificios de viviendas, edificios funcionales y edificios de uso comercial

#### Accesorios

Cubrebornes KA, Software DBS, Bloqueos contra reconexiones DEASS, Interruptores auxiliares DHi, Interruptores auxiliares de aviso de errores DHi-S, Disparadores de corriente de trabajo DASA, Documentación

#### Datos técnicos

datos técnicos	DLS 6hsl B13-1
Denominación	DLS 6hsl
Número de polos	1


Sujeto a cambios técnicos

datos técnicos	DLS 6hsl B13-1
Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos)	B
Lado de alimentación	cualquiera
Factor de disparo de sobreintensidad	1.13 ... 1.45
Factor de disparo de cortocircuito	3 ... 5
Factores de disparo a través de la gama de frecuencia	1.5 en DC; 1.1 en 100 Hz; 1.2 en 200 Hz; 1.3 en 300 Hz; 1.4 en 400 Hz
Factor de la corriente de prueba para el disparo electromagnético	5
Factor de la corriente de prueba para el disparo térmico	1.45
Factor de la corriente de prueba para la detención térmica	1.13
Temperatura de referencia de los disparadores térmicos	30 °C
Grupo de aislamiento	C en 250 V CA; B en 400 V CA
<b>Circuito de carga</b>	
Versión	Contacto seccionador
Tensión asignada (CA)	230 V, 400 V (mín. 12 V)
Tensión asignada (CC)	60 V
Intensidad asignada (CA)	13 A
Corriente de cortocircuito asignada	6 kA
Tensión de aislamiento asignada	2 kV
Resistencia a la tensión de impulsos asignada	4 kV
Frecuencia asignada	50 Hz (16,67 Hz ... 60 Hz)
Fusible previo de cortocircuito SCPD	125 A
Tipo de fusible previo	gL, gG
Fusible previo (texto)	Fusible de seguridad según DIN VDE 0636
Categoría de sobretensión	III
<b>Borne de resorte arriba (Circuito de carga)</b>	
Protección contra contacto accidental (texto)	DGUV V2, VDE 0660-514, protegidos contra un accionamiento accidental con los dedos o la palma de la mano
Número máximo de conductores por borne	2 (conductores del mismo tipo y la misma sección)
Sección de conexión unifilar	1 conductor: 1 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión de hilo fino	1 conductor: 1 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión multifilar	1 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
<b>Bornes de tornillos con abrazadera de protección contra tirones abajo (Circuito de carga)</b>	
Protección contra contacto accidental (texto)	DGUV V2, VDE 0660-514, protegidos contra un accionamiento accidental con los dedos o la palma de la mano
Número máximo de conductores por borne	2 (conductores del mismo tipo y la misma sección)
Sección de conexión unifilar	1 conductor: 0,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión de hilo fino	1 conductor: 1 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión, hilo fino con virola	0,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión multifilar	1 conductor: 1,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	máx. 2.5 Nm

Sujeto a cambios técnicos

datos técnicos		DLS 6hsl B13-1
Grosor de conexión de la barra ómnibus con terminal de cable bifurcado (conductor combinado, máx.)		2 mm
Sección de conexión del conductor (barra ómnibus/ terminal de cable bifurcado combinados, máx.)		35 mm <sup>2</sup>
Grosor de conexión de la barra ómnibus		máx. 3 mm
<b>datos generales</b>		
Posición de uso		cualquiera
endurancia mecánica		mín. 20000 ciclos de conmutación
Temperatura de almacenamiento		-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente		-25 °C ... 55 °C
Resistencia a los campos climáticos		calor húmedo: constante según DIN EN 60068-2-78/cíclico según DIN EN 60068-2-30
Resistencia a los impactos		25 g / 11 ms Duración
Diseño a prueba de vibraciones		> 15 gsegún DIN EN 60068-2-59 a una carga de I <sub>1</sub>
Tipo de carcasa		Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje		Regleta de montaje (35 mm)
Material de la carcasa		Thermoplast
Grado de protección		IP20
Posibilidad de precintar		true
Anchura		17.7 mm
Altura		85 mm
Profundidad		74 mm
Profundidad de montaje		68 mm
Anchura en módulos		1
Peso		0.115 kg
Normativas de construcción/ Normas		EN 60898-1
Clase de limitación de energía		3
Grado de suciedad		2

**Dimensiones**




Dibujo acotado Vista de grupos

**Ejemplo de conexión**



Esquema de conexiones

**Diagramas**



Curva característica Característica B, C, D