

HOJA DE DATOS

**Juegos de conectores de fusibles
DSE Do2-02 MI**
para interruptores-seccionadores Tytan
Número de pieza 09980120



imagen del producto simbólico

Función

Los juegos de conectores de fusibles pueden utilizarse como accesorio para el primer equipamiento o el equipamiento de repuesto de fusibles-interruptores-seccionadores. Los juegos de conectores para fusibles de esta serie son accesorios para los fusibles-interruptores-seccionadores Tytan-II y contienen tres clavijas, tres portafusibles y tres fusibles de la variable correspondiente. La caja dispone de un soporte en la parte trasera, lo que permite encajarla en una regleta de montaje y, en consecuencia, utilizarla como caja de reserva en el cuadro de distribución. Esta versión de los juegos de conectores para fusibles incluye fusibles con indicador mecánico.

Características

Equipamiento de la carcasa vacía Do Tytan, Caja de reserva, 3 fusibles, 3 portafusibles, 3 clavijas, de 1 a 63 A con codificación por colores

Tipo de montaje

Estuche de almacenamiento, Fijación rápida en la regleta de montaje

Campos de aplicación


Los componentes resultan adecuados para su uso en los suministros de alimentación de edificios de viviendas y funcionales, así como en los de instalaciones industriales.

Datos técnicos

datos técnicos	DSE Do2-02 MI
Denominación	DSE Do2-02 MI
Clase de funcionamiento	gL/gG
Código de colores	rosa
Tipo de casquillo utilizable	Do1
Tensión de servicio (CA)	230 V, 400 V
Indicador (Fallo en el fusible)	
Tipo	Marcador
Circuito de carga	
Intensidad asignada (CA)	2 A
datos generales	
Tipo de carcasa	Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje	Regleta de montaje (35 mm)
Anchura	54 mm
Altura	45 mm
Profundidad	74 mm
Peso	0.125 kg
Normativas de construcción/ Normas	EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

Sujeto a cambios técnicos

Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos